



Automatikus tűzjelző központok

Alkalmazási területek: Ipari objektumok, üzletek, raktárak, mezőgazdasági üzemek, parkolóházak, irodaházak, iskolák, múzeumok, bankok, bevásárlóközpontok, üzemek, gyártócsarnokok stb.

Automatikus tűzjelző központok

A BENTEL J500-F sorozatú automatikus tűzjelzőrendszer, tűzjelző érzékelők, kézi jelzésadó stb. csatlakoztatásával a kezdődő tüzek korai felismerésére képes. A mikroprocesszor vezérlésű hagyományos tűzjelzőközpont az érzékelők kiértékelésén, a riasztáson, az átjelzésen és az oltás-vezérlésen kívül alkalmas a tűz terjedésének megállítására szolgáló berendezések vezérlésére.

J524-F Bővíthető tűzjelző központ

A J524-F az EN54 szabványoknak megfelelően tervezett, mikroprocesszorral vezérelt központ, amely közepes és nagy rendszerek kialakítására alkalmas. Az alappanel hat hurokkal rendelkezik, amelyre három JES56-F bővítő kártya csatlakoztatható így a hurkok száma 24 lehet, a csatlakoztatható detektorok száma pedig 504. Minden hurok rendelkezik egy riasztás ismétlő kimenettel.

A központ vezérelhető és némítható riasztás kimenetekkel rendelkezik saját táplálású szirénák, tűzjelző csengők, fényjelzők, telefonos átjelzők vezérlésére. A központ zárható üvegajtaja csak felhatalmazott személy hozzáférést teszi lehetővé.

A jelzések a központtól max.100 m távolságra lévő JS24 kijelző panelen megismételhetők. A J524-F központhoz háttérvilágításos kijelző rendelhető, amely a központra vonatkozó összes állapot információt mutatja. Az opcionális Windows™ környezetben futó szoftver biztosítja a rendszer teljes kezelését, napló fájlt készít, valamint segítségével detektortörölés és programozás végezhető.



J506-F 6 hurkos tűzjelző központ

A J506-F az EN54 szabványoknak megfelelően tervezett, mikroprocesszorral vezérelt központ, amely kis rendszerek kialakítására alkalmas. Hat hurokkal rendelkezik, hurkonként 21 érzékelő csatlakoztatható, így összesen 126 érzékelő.

Minden hurok rendelkezik egy riasztás ismétlő kimenettel. A központ vezérelhető és némítható riasztás kimenetekkel rendelkezik saját táplálású szirénák, tűzjelző csengők, fényjelzők, telefonos átjelzők vezérlésére.

A központ zárható üvegajtaja csak felhatalmazott személy hozzáférést teszi lehetővé. A jelzések a központtól max. 100 m távolságra lévő JS24 kijelző panelen megismételhetők.



Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft.

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 112.

Tel./Fax: 06-1-273-1071

Tel.: 06-96-550-260 • Fax: 06-90-550-261

Adószám: 13075699-2-42

Banksz.: OTP 11737007-20719023

www.firezone.hu • firezone@axelero.hu

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

J524–F J506–F jellemzők

- 21 eszköz csatlakoztatható hurkonként: hagyományos tűzérzékelő, kézi jelzésadó, gázérzékelő
- Egy riasztás ismétlő kimenet hurkonként
- Vezérelt 24 V riasztás kimenet saját táplálású sziréna, tűzjelző csengő, fényjelző meghajtására
- Vezérelhető és némítható hiba, figyelmeztetés kimenet jelző és kiegészítő eszközök számára
- Vezérelhető és némítható 12 V kimenet telefonos átjelző számára
- Riasztás- és hiba állapot megőrzés detektortörlésig

J524–F

- 6 érzékelő hurok, hurokbővítő modullal 24-re bővíthető
- Opcionális háttérvilágításos kijelző
- Tápellátás: 230 V AC
- 27,6 V DC 1,4 A kapcsolóüzemű tápegység / akkumulátortöltő
- Rekesz két 12V 17 Ah akkumulátor számára
- Méretek: 364 x 540 x 125 mm
- Súly (akkumulátorok nélkül): max. 8,5 kg

J506–F

- 6 érzékelő hurok
- Tápellátás: 230 V AC $\pm 10\%$
- 27,6 VDC 1 A tápegység/ akkumulátortöltő
- Rekesz két 12V 17 Ah akkumulátor számára
- Méretek: 254 x 359 x 125 mm
- Súly (akkumulátorok nélkül): max. 4 kg

JME52–F: mikroprocesszoros oltó modul

- A modul két tűzjelző hurokra kapcsolódik
- Kimenet, szelep vezérlés a két bemenet állapotától (ÉS/VAGY) függően
- Programozható oltási késleltetés (30, 60, 90 vagy 150 másodperc)
- Kimenet oltás késleltetés, oltás és hiba jelzésére
- Lehetőség az oltás tiltására hibás riasztás esetén

JS24: Kijelző panel

- 5 vezetékes csatlakozás a központhoz (beleértve a táplálást is)
- A kijelző panel max. 100 m távolságra telepíthető a központtól
- Hang és fényjelzés
- Némítható hangjelzés

BXM24: Tápegység állomás

- Mikroprocesszor által vezérelt kapcsoló üzemű tápegység
- Kimeneti feszültség 27.6 V DC
- Kimeneti áram: BXM-24/14 1,4 A; BXM24/25 2,5 A
- Akkumulátor jelenlét, töltés és hatékonyság ellenőrzés
- 3 biztosítékkal védett kimenet
- Tamper kapcsoló
- Nyitott kollektoros kimenet hibajelzésre
- Rekesz két 12 V 17 Ah akkumulátor számára
- Méretek: 377 x 405 x 96 mm
- Súly (akkumulátorok nélkül): 4,5 kg